

直流定電圧安定化電源

取扱説明書




DAIWA の電源をお買上げくださいますありがとうございます

DAIWA 大型電源は2.5級のメーターを装備した本格派電源です。業務用無線、アマチュア無線用等、プロフェッショナルユースとして御使用になれます。本機には過電流防止のために、電流制限方式電子保護回路を設けてあり、出力端子間を誤ってショートした場合、保護回路が自動的に働いて電源回路が破損しないように設計されております。



〈別売〉シガープラグ



CP-10 10Aヒューズホルダー付……¥600

■ 定 格

MODEL		PS-304 / RS-300
交流入力電圧		AC 100V ± 5V 50/60 Hz
直流出力電圧		1 ~ 15V 可変
メ ー タ		2.5級 V, A 切換
直 流 出 力 電 流	13.8V 時	(3分 ON / 3分 OFF) 間歇使用 30 A 連続使用 24 A
電 圧 変 動 率		0.5%以下(24 A 時)
リップル電圧		3 mV 以下(24 A 時)
保 護 回 路		31 A 自動電流制限方式
消 費 電 力		600 W (30 A 時)
使用ヒューズ		ガラス管入り 8 A
寸 法		172W × 150H × 240D mm
重 量		8.9 kg
定 価		29,800 円

■ 使用上の注意

1. 高周波電力の廻り込みなどにより、出力電圧が不安定になる場合があります。このような場合は出力端子田、田間に 0.01 μ F 程度のセラミック・コンデンサーを接続し、シャーシ本体をアース線へ接続して完全なアースをしてください。
2. 本機は風通しの良い場所に置き、本機カバー上面の通風出口部分に物を置いて、通風口をふさがないでください。
3. 定格電流値以内でご使用ください。本機はオーバーロードになると、保護回路が働いて、定格電圧が下り、同時に“V” “A” “リップル”が増えてきます。これは故障ではありません。
4. 電源ヒューズは指定のもの以外は絶対に使用しないでください。

切り取り線

購入年月日	年 月 日
型 名	
お客様	御住所
	お名前
	電 話 ()
販売店	住所・店名
	電 話 ()

保 証 書

御買上げ後1年間の保証期間内に故障した場合は無料で修理いたします。本機と保証書を御買上げのお店へ御持ち下さい。但し誤った使用による故障、火災、天災による故障、御使用中に生ずる外観上の変化及びキズ等は有償修理となります。

本保証書は、再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。



HOBBY ELECTRONICS®
株式会社 **タイワ インタストリ**

本社・企画 営業本部 〒141 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル 9F No.60
☎ 03-494-3478(代) FAX: 03-495-9562